



РАЗЪЕМЫ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РШ-ВШ СЕРИИ **PPC**

(RU) Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед».
Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг,
404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун,
Гонконг, Китай. Сделано в Китае.
Уполномоченная организация (Импортер):
ООО «ВТЛ» 192102, г. Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д,
пом. 1-Н, офис 115
Гарантия: 2 года.
Дату изготов.: (см. на изделии).
Срок годности: не ограничен.

(BY) Вытворца: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітэд».
Флэт А, 9 Флор, Сэлвін Фэктори Білдинг,
404 Квун-Тонг Роўд, Квун-Тонг, Коулун,
Ганконг, Кітай. Зроблена ў Кітаі.
Ўпаўнаважаная арганізацыя (Імпартэр):
ІП Кашкан Андрэй Алегавіч.
220025, г. Мінск, вул. Ясеніна д.34, кв. 25
Тэл: +375 (33) 366-33-70
Гарантыя: 2 гады.
Дату вырабу: (глядзі на вырабе).
Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ
<http://jazz-way.com>



- 1 Назначение:**
 - 1.1 Разъемы штепсельные РШ-ВШ серии **PPC** (далее разъемы) состоят из штепсельной вилки и штепсельной розетки.
 - 1.2 Разъемы предназначены для подключения потребителя электроэнергии мощностью до 7кВт (таких как кухонные электроплиты, духовые шкафы и т.д.) к сети переменного тока в жилых, общественных и производственных помещениях.
- 2 Сертификация:**
 - 2.1 Продукция сертифицирована на соответствие требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

3 Технические характеристики:

	PPC 32A 250V WH IP20	PPC 32A 250V BL IP20
Число контактов	2P+PE	2P+PE
Номинальное напряжение, В	250	250
Номинальный ток, А	32	32
Степень защиты, IP	20	20
Номинальная частота сети, Гц	50	50
Сечение подключаемых проводников, мм2	2,5-6	2,5-6
Тип зажимов	Винтовой	Винтовой
Материал контактов	Латунь	Латунь
Материал корпуса	Пластик	Карболит
Способ установки	Открытый	Открытый
Цвет	Белый	Черный

Технические характеристики определённого артикула Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

4 Требование по технике безопасности и эксплуатации:

- 4.1 Все работы с разъемами должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
- 4.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация разъемов при повреждениях корпуса и изоляции присоединяемых проводников электросети.
- 4.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация разъемов со снятыми корпусами, предохраняющими от поражения электрическим током.
- 4.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение разъемов к поврежденной электропроводке.
- 4.5 Общая потребляемая мощность электроприборов, подключаемых к разъемам, не должна превышать указанную на корпусе максимальную мощность нагрузки разъема.
- 4.6 Монтаж разъемов осуществлять только при отключенном питании сети.
- 4.7 Эксплуатировать разъемы разрешается только при наличии защитного заземления. Подключение заземления в разьеме осуществляется через зажим, маркированный знаком.
- 4.8 Для обеспечения степени защиты IP по ГОСТ 14254 необходимо использовать совместно с ответными разъемами соответствующего исполнения.

5 Условия эксплуатации:

- 5.1 Диапазон температуры окружающей среды от -25 до +50 °С.
- 5.2 Максимальная высота над уровнем моря 2000 м.

6 Условия транспортировки и хранения:

- 6.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 6.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) и Ж (жесткие) по ГОСТ 23216-78 при температуре от -40°С до +50°С.
- 6.3 Условия хранения разъемов должны соответствовать группе условий хранения 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 25°С.

7 Утилизация:

- 7.1 Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.
- 7.2 Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия, при соблюдении правил его эксплуатации.

8 Гарантийные обязательства:

- 8.1 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 8.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 8.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- 8.4 Номер партии и дату изготовления см. на упаковке в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода изготовителя, YY – месяц, ZZZZ – год.

9 Гарантийный талон:

- 9.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гggг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

