# Выключатель сенсорный 3-х поз.(0%/50%/100%) 12/24V 48W 4

Код для заказа: **1035783**

## КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | **48** |
| Влагозащищенность, IP | **IP20** |
| Материал корпуса | **пластик** |
| Выходной ток, А | **4** |
| Тип датчика | **сенсорный** |
| Тип монтажа | **встраиваемый** |
| Цвет корпуса | **белый** |

## ОПИСАНИЕ

Сенсорные микровыключатели предназначены для включения/выключения светодиодных лент, линеек;и модулей с напряжением 12/24 В. Обычно используются при создании линейных светодиодных светильников на основе алюминиевых профилей (например, для кухни). Запитать микровыключатель вы можете, припаяв к нему 2 провода сечением не менее 0, 5 мм2. Монтируется в алюминиевый профиль PAL под рассеиватель вместе со светодиодной лентой или отдельно;от профиля. Корпус выключателя в последнем случае не демонтируется. Выключатель устанавливается в цепь между блоком питания и светодиодным источником света.

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 4.9 МБ **скачать**