



**RU** Изготовитель: «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед».  
Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг,  
404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун,  
Гонконг, Китай. Сделано в Китае.  
Уполномоченная организация (Импортер):  
ООО «ВТЛ» 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухаре-  
стская, д. 22, корп. 2, лит. Д,  
пом. 1-Н, офис 115  
Гарантия: 5 лет.  
Дату изготов.: (см. на изделии).  
Срок годности: не ограничен.

**BY** Вытворца: «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітэд».  
Флэт А, 9 Флор, Сэлвін Фэктори Білдынг,  
404 Квун-Тонг Роўд, Квун-Тонг, Коулун,  
Ганконг, Кітай. Зроблена ў Кітаі.  
Ўпаўнаважаная арганізацыя (Імпарцёр):  
ІП Кашкан Андрэй Алегавіч.  
220025, г. Мінск, вул. Ясеніна д.34, кв. 25  
Тэл: +375 (33) 366-33-70  
Гарантыя: 5 гадоў.  
Дату вырабу: (глядзі на вырабе).  
Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ  
<http://jazz-way.com>

## БОКСЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ ЩРН-ПГ IP65 СЕРИИ **PDB/W 30**

### 1 Назначение:

- 1.1 Боксы ЩРН-ПГ IP65 (щиты распределительные навесные пластиковые) серии PDB/W 30 предназначены для установки модульных устройств распределения электроэнергии переменного тока напряжением до 400В и частотой 50Гц.
- 1.2 Благодаря высокой степени пыле- и влагозащиты IP65 данная серия боксов может применяться в помещениях с повышенным уровнем пыли и влаги, в гаражах, производственных помещениях, подвалах, автомойках и складах, и устанавливаться на поверхности из негорючих материалов.
- 1.3 Боксы распределительные соответствуют требованиям ГОСТ ИЕС 62208.
- 1.4 Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия, при соблюдении правил его эксплуатации.

### 2 Комплект поставки:

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 2.1 | Корпус модульный пластиковый, шт. .... | 1 |
| 2.2 | Комплект для монтажа, шт. ....         | 1 |
| 2.3 | Комплект шин N и PE, шт. ....          | 1 |
| 2.4 | Маркировочная лента, шт. ....          | 1 |
| 2.5 | Технический паспорт, шт. ....          | 1 |
| 2.6 | Упаковочная коробка, шт. ....          | 1 |

### 3 Технические характеристики:

3.1 Таблица 1. Основные технические характеристики изделия

Наименование	PDB/W 3005 GR (ЩРН-ПГ-5) IP65	PDB/W 3008 GR (ЩРН-ПГ-8) IP65	PDB/W 3012 GR (ЩРН-ПГ-12) IP65	PDB/W 3018 GR (ЩРН-ПГ-18) IP65
Номинальное напряжение, В	230/400	230/400	230/400	230/400
Номинальная частота, Гц	50	50	50	50
Номинальный ток устанавливаемого оборудования, А	125	125	125	125
Номинальное напряжение изоляции, В	660	660	660	660
Кол-во модульных аппаратов устанавлив. в корпус, шт	5	8	12	18
Кол-во рядов (DIN-реек), шт	1	1	1	1
Материал корпуса	АБС-пластик			
Цвет	Серый (RAL7047)			
Степень защиты IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Степень защиты от внешних механических ударов	IK05	IK05	IK05	IK05
Класс защиты от поражения эл. током	II	II	II	II
Температура эксплуатации, °С	-25°...+60°	-25°...+60°	-25°...+60°	-25°...+60°
Климатическое исполнение	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1	УХЛ1
Срок службы	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет
*Ширина модульного аппарата 18 мм.				

3.3 Таблица 2. Габаритные размеры и вес навесных боксов ЩРН-ПГ PDB/W 30

Наименование	PDB/W 3005 GR (ЩРН-ПГ-5) IP65	PDB/W 3008 GR (ЩРН-ПГ-8) IP65	PDB/W 3012 GR (ЩРН-ПГ-12) IP65	PDB/W 3018 GR (ЩРН-ПГ-15) IP65
Габаритные размеры, мм	Ширина, мм	143	197	269
	Высота, мм	159	159	209
	Глубина, мм	91.5	91.5	91.5
Вес нетто, кг	0,24	0,3	0,52	0,73

### 4 Монтаж

- 4.1 Снять переднюю панель с основания бокса, вывернув винты под крышкой.
- 4.2 Прорезать отверстия для ввода проводников по разметке.
- 4.3 Закрепить основание корпуса на месте эксплуатации при помощи шурупов и дюбелей.
- 4.4 Установить необходимое модульное оборудование (держатель DIN-рейки в боксах позволяет регулировать глубину установки DIN-рейки).
- 4.5 Выполнить внутренние электрические соединения и подключить питающие и отходящие проводники.
- 4.6 Установить переднюю панель на основание бокса и затянуть винты.
- 4.7 Выполнить маркировку оборудования входящей в комплект лентой.

### 5 Требования безопасности и монтаж изделия

- 5.1 Монтаж изделия должен выполнять квалифицированный специалист с соответствующей группой допуска по электробезопасности с соблюдением требований нормативно-технической документации. Запрещается монтаж и эксплуатация боксов распределительных, имеющих какие-либо механические повреждения. Монтаж изделий осуществлять только при отключенном электропитании.

### 6 Условия транспортировки и хранения:

- 6.1 Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

### 7 Утилизация:

- 7.1 Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

### 8 Гарантийные обязательства:

- 8.1 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет при соблюдении правил эксплуатации.
- 8.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 8.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- 8.5 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус бокса в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ – год.

### 9 Гарантийный талон:

- 9.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гggг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

