Выключатель-диммер сенсорный (от 0% до /100%) 12/24V 48W

Код для заказа: **1035806**



КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	**48**
Влагозащищенность, IP	**IP20**
Материал корпуса	**пластик**
Выходной ток, А	**4**
Тип датчика	**сенсорный**
Тип монтажа	**встраиваемый**
Цвет корпуса	**белый**

ОПИСАНИЕ

Сенсорные микровыключатели предназначены для включения/выключения светодиодных лент, линеек;и модулей с напряжением 12/24 В. Обычно используются при создании линейных светодиодных светильников на основе алюминиевых профилей (например, для кухни). Запитать микровыключатель вы можете, припаяв к нему 2 провода сечением не менее 0, 5 мм2. Монтируется в алюминиевый профиль PAL под рассеиватель вместе со светодиодной лентой или отдельно;от профиля. Корпус выключателя в последнем случае не демонтируется. Выключатель устанавливается в цепь между блоком питания и светодиодным источником света.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Листовка · 4.9 МБ **скачать**